

Baureihe DWM / DNM 22

Pumpentyp	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Effektive Reichweite
DWM / DNM 22 DC	1.5	1.420	3.6	3ph 400V 50Hz	direkt	bis zu Ø 6 m
DWM / DNM 22 DD	2.2	1.450	5.0	3ph 400V 50Hz	direkt	bis zu Ø 8 m
DWM / DNM 22 DG	3.5	1.450	7.7	3ph 400V 50Hz	direkt	bis zu Ø 10 m

Baureihe DWM / DNM 42

Pumpentyp	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Effektive Reichweite
DWM 42 DJ	5.0	1.420	11.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	bis zu Ø 12 m
DWM / DNM 42 DL	6.0	1.395	13.5	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	bis zu Ø 14 m
DWM / DNM 42 DO	7.5	1.390	15.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	bis zu Ø 16 m
DWM / DNM 42 DZ	13.0	1.420	26.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	bis zu Ø 18 m

Baureihe DWM / DNM 42

Pumpentyp	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Effektive Reichweite
DWM / DNM 62 LF	22.0	1.430	46.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	bis zu Ø 20 m